

# 1 0 6 0 Τ Ρ Ο Φ Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο ± 4 0 V - 8 A

Τό διπλό αυτό τροφοδοτικό μπορεί να δώσει στην έξοδό του δύο συμμετρικές τάσεις +40V, και -40V, με ένταση 8A.

Είναι ιδανικό για τόν ενισχυτή SMART-KIT 1033-60W, ή για οποιαδήποτε αλλη σκευή που χρειάζεται τάση ±40V, και ρεύμα 8A.

Τό κύκλωμα είναι απλό, προσοχή μόνο χρειάζεται στην τοποθέτηση των διόδων των ηλεκτρολυτικών, και κυρίως τού μετασχηματιστή.

Τά δύο άκρα τού μετασχηματιστή συνδέονται στα σημεία 1, και δύο, και ή με-  
οαία λήψη στο σημείο 3 τής πλακέτας ενώ έξοδο παίρνουμε από τά σημεία  
4(+), 6(-) και τό σημείο 5 είναι τό κοινό.

Τό κύκλωμα περιλαμβάνει στην έξοδό και δύο ασφάλειες για βραχυκυκλώματα.  
Τό κύκλωμα είναι επίσης κατάλληλο για τόν ενισχυτή 1077/100W.

## Υ Λ Ι Κ Α

D1-D4 : P 600 Δίοδος για ανέρθωση, 100V / 6A - ΡΧ6403

C1-C2 : 47 00μF/50V ηλεκτρολυτικές

FUSE : Ασφάλεια 5A

C3-C4 : 100ηF πολυέστερ

